

Зарядний пристрій

GAX 18V-30



Зарядний пристрій «все в одному» з двома відсіками з багатьма напругами та USB

Найважливіші дані

Зарядний струм	3 А
Зарядна напруга акумулятора	10,8 – 18 В

Номер замовлення 1 600 A01 1A9

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Зарядна напруга акумулятора	10,8 – 18 В
Зарядний струм	3 А
Вага	0,8 кг
Інтерфейсні роз'єми	USB-порт: 5 В, макс. 2,1 А
Час зарядження при ємності акумулятора 2,0 А•год (80 % / 100 %), приблизно	35/45 хв
Час зарядження при ємності акумулятора 2,5 А•год (80 % / 100 %), приблизно	40/65 хв
Час заряд. з потужн. ак. 3,0 А•год (80 %/100 %) при бл.	53/68 хв
Час зарядження при ємності акумулятора 4,0 А•год (80 % / 100 %), приблизно	65/85 хв
Час зарядження при ємності акумулятора 5,0 А•год (80 % / 100 %), приблизно	82/107 хв
Час зарядження при ємності акумулятора 6,0 А•год (80 % / 100 %), приблизно	100/130 хв
Час заряд. з потужн. ак. 6,3 А•год (80 %/100 %) при бл.	109/181 хв

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Переваги:

- Зарядний пристрій з двома відсіками з зарядним струмом 3 А: Один для 10,8/12 В інший — для 14,4/18 В
- Вбудований додатковий зарядний пристрій: Швидко заряджає ваш смартфон або планшет зарядним струмом 2,1 А
- Послідовний зарядний пристрій для всіх акумуляторів Bosch Professional 12 В та 18 В

